

PUBLIC ADDRESS / PLAYERS / AUDIO

TUI-1-RBUA

LECTEUR AUDIO ET RADIO SANS FIL/USB (FM, WEBRADIO ET DAB/DAB+)



- ✓ Grande connectivité avec les entrées/sorties audio
- ✓ Taille réduite 1 U rack 19"
- ✓ Télécommande via APP et RS-232
- ✓ Télécommande



+ Info:

<https://fonestar.com/TUI-1-RBUA>

PARTICULIEREMENT RECOMMANDE DANS:



Hospitalité



Vente au détail



Hôtels



Tous secteurs

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	Lecteur sans fil/USB/FM, radio Internet/podcast, radio numérique DAB/DAB+ et entrée auxiliaire. 2 sorties ligne. Menus de configuration. Application pour le contrôle à partir de smartphones ou de tablettes (iOS et Android). Contrôle via RS-232. Fonctions d'alarme et de veille. Télécommande.
RÉPONSE	20-20.000 Hz
DISTORSION	THD+N : < 0'3% @ 1 kHz
ENTRÉES	1 ligne auxiliaire, jack 3'5 mm stéréo 1 antenne FM, coaxiale 1 LAN, RJ-45 1 antenne Wi-Fi 2.4G/5G (PIFA), IEEE802.11b/g/a/n compatible 1 RS-232, DB9
SORTIES	1 sortie symétrique. Connecteurs 2 x XLR 1 sortie asymétrique. 2 x connecteurs RCA 1 casque d'écoute. Connecteur jack 3'5 mm stéréo
ALIMENTATION	230/115 V CA ou 13'2 V CC, 1 A
DIMENSIONS	483 x 44 x 248 mm fond. 1 rack 19" U
POIDS	3 kg
ACCESSOIRES	Télécommande Antenne Wi-Fi Câble d'antenne FM Câble RCA mâle vers RCA mâle Câble USB A mâle vers USB A mâle Câble d'alimentation Supports de rack 19



+ Info:

<https://fonestar.com/TUI-1-RBUA>